

HP LaserJet Pro 4002dw-skrivare (2Z606F)



Få blixtsnabba utskriftshastigheter och enkla hanteringsverktyg med LaserJet Pro.

Få blixtsnabba utskriftshastigheter och enkla hanteringsverktyg med LaserJet Pro.



Maximal produktivitet

Stötta dynamiska team med den här högpresterande skrivaren som är perfekt för upp till tio användare.

Smidig hantering

Centralisera utskriftshanteringen. HP Web Jetadmin och dess funktionaliteter gör allt enkelt.[3]

HP Wolf Pro Security

Få skrivarsäkerhet direkt vid leverans. Förkonfigurerade inställningar innebär att programvaran är redo när ni är det

Höjdpunkter

Lösning för stora team

Utskriftshastigheter i HP Pro-klass ^[1]

HP Smart ^[2]

HP Web Jetadmin

Specifikationer

Utskriftsupplösningsteknik	HP FastRes1200, HP ProRes1200, EconoMode
Utskriftskvalitet för svartvitt (bästa)	Fine Lines (1200 x 1200 dpi)
Utskriftshastighet för svartvitt (ISO, A4)	Upp till 40 sid/min
Utskriftshastighet för svartvitt (ISO, Letter)	Upp t 42 s/mn
Utskriftshastighet	Upp till 40 sid/min (A4)
Funktioner	Utskrift
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 80 000 sidor
Utskriftskapacitet (per månad, Letter)	Up to 80,000 pages
Smarta programfunktioner i skrivaren	Automatisk dubbelsidig utskrift och utskrift av häften, N-up-utskrift, sortering, vattenstämplar, enbart installation av skrivardrivrutin, sparläge för tonerbesparing, klarar en mängd olika pappersformat och -typer ^[3]
Energibesparingsteknik	HP auto-on/auto-off-teknik; Instant-on-teknik; EcoSmart svart toner; Energibesparing
Utbyteskassetter	HP 149A svart LaserJet-originaltonerkassett (ca 2900 sidor) W1490A; HP 149X svart LaserJet-originaltonerkassett (ca 9500 sidor) W1490X ^[8]
Tillbehörsfunktion	HP JetIntelligence-bläckpatron
Anslutningsmöjligheter, standard	1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); Ethernet 10/100 BT; 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz) Wi-Fi-radio
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt 10/100Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatisk Ethernet-korskoppling; Autentisering via 802.1X (gäller inte D-paket)
Kapacitet för mobil utskrift	Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nätverksprotokoll som stöds	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100-direktläge, LPD (stödjer endast s.k. raw queue), Apple AirPrint™, Mopria, IPP-utskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuellt), IPv6 (tillståndslös länk lokalt och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6), SSL-säkerhet och -certifikathantering; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW-nedladdning
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på http://www.hp.com eller http://123.hp.com
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobila operativsystem; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS
Tekniska egenskaper	Automatisk dubbelsidig utskrift; AirPrint; Kompakt storlek; ENERGY STAR®; HP Auto-On/Auto-Off; Snabb utskrift av första sidan; Ethernet; JetIntelligence-tonerkassetter; Professionell utskriftskvalitet; Trådlöst; Wireless Direct; Privat utskrift via PIN-kod
Specifikationer för hållbar inverkan	Återvinningsbart via HP Planet Partners; Kompatibel med tillbehör för tillgänglighet; Innehåller återvunnen plast efter förbrukade konsumentprodukter
Energy star-certifierad	Nej
Miljöcertifikat	IT ECO-deklaration; Blue Angel
Blue Angel-anpassad	Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör
Visningsyta (brittiska måttsystemet)	1.79 x 0.53 in
Visningsyta (metersystemet)	4,55 x 1,35 cm
Bildskärm	2-line back lit LCD graphic display
Ytermått (B x D x H)	381 x 357 x 216 mm (Utan fack och lock inte utfällda)
Ytermått (B x D x H)	15 x 14.06 x 8.5 in (Without trays and covers not extended)
Vikt	8,56 kg
Vikt	18.87 lb
Nätaggregatstyp	Intern (inbyggd) strömförsörjning
Medföljer	HP LaserJet Pro 4002dw-skrivare; Förinstallerad HP svart LaserJet-originaltonerkassett (2900 sidor); Komma igång-guide; Supportbroschyr; Garantiguide; Broschyr med föreskrifter; Strömkabel; USB-kabel ^[7]
Tillverkargaranti	Ett års garanti med reparation (bench/depot). Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support. (garanti-kod 4E; garanti-ID A033)

Högst rekommenderade bildskärmar, tillbehör och tjänster

Inga högst rekommenderade bildskärmar, tillbehör och tjänster

Fotnoter om meddelandetjänster

[1] Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte med i beräkningen. Mer information finns på hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.

[2] Kräver nedladdning av HP-appen som finns tillgänglig på www.hp.com/go/mobileprinting. Vissa funktioner finns tillgängliga endast på engelska och kan variera beroende på skrivarmodell/land och på dator-/mobilappar. HP förbehåller sig rätten att introducera avgifter för att använda funktionerna som tillhandahålls av HP-appen. Internetåtkomst krävs och kanske inte är tillgänglig i alla länder. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Faxfunktioner är endast avsedda för att skicka fax. Lista över operativsystem som stöds finns i appbutiker. Mer information finns på www.hp.com/go/hpsmart.

[3] HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från hp.com/go/webjetadmin.

Fotnoter med tekniska specifikationer

[3] Funktionen jobblagring kräver köp av separat USB-minne med minst 16 GB lagringskapacitet.

[7] Information om kapacitet för kassetten som medföljer skrivaren finns på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer.

Läs mer på

<https://www.hp.com/uk>

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

